Nice

Era Fit M BD

Für außen liegende Sicht- und Sonnenschutzsysteme mit eingebautem bidirektionalem Funkempfänger.

Baugröße M ∅ 45 mm.

VERTIKAL-MARKISEN

GELENK-MARKISEN



230 Vac

BiDi

Yubii

Intelligent. Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch den Antrieb sowie die Prüfung der Position des Sicht-/Sonnenschutzes. Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des Nice-Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu lenken, wodurch die Funkreichweite des Systems erweitert wird.

Praktische Ferneinstellung der Endlagen mit Sender manuell oder halb automatisch.

Einfache Programmierung dank Rückmeldung über die Rollladenbewegung.

Ebenen-Programmierung: schnell und sicher. Dank dieser Funktion umfasst die Einstellung mehrere Optionen. Bei falscher Auswahl startet die Programmierung wieder bei der vorherigen Ebene, ohne dass die bisher vorgenommenen Einstellungen neu programmiert werden müssen.

Speichersperre zur Vermeidung versehentlicher Speicherungen.

Anschluss an die Wettersensoren per Funk mit intuitiver Programmierung.

Dank integrierter elektronischer Platine können mehrere Motoren ohne zusätzliche Steuergeräte parallel geschaltet und von einem einzigen Bedienelement gesteuert werden.

Niedriger Verbrauch im Standby-Modus.

Kompatibel mit den vorherigen monodirektionalen Nice-Sendern.

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
E FIT M 817 BD	Elektronischer Endschalter, eingebauter bidirektionaler Funkempfänger. 8 Nm, 17 U/Min, 15 kg*	1	NF CE
E FIT M 1517 BD	Elektronischer Endschalter, eingebauter bidirektionaler Funkempfänger. 15 Nm, 17 U/Min, 28 kg*	1	NF CE
E FIT M 3017 BD	Elektronischer Endschalter, eingebauter bidirektionaler Funkempfänger. 30 Nm, 17 U/Min, 56 kg*	1	NF CE
E FIT M 4012 BD	Elektronischer Endschalter, eingebauter bidirektionaler Funkempfänger. 40 Nm, 12 U/Min, 75 kg*	1	NF CE
E FIT M 5012 BD	Elektronischer Endschalter, eingebauter bidirektionaler Funkempfänger. 50 Nm, 12 U/Min, 95 kg*	1	NF CE

*Zugleistung, berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.
Auch in Mehrfachpackungen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Art.-Nr.	E FIT M 817 BD	E FIT M 1517 BD	E FIT M 3017 BD	E FIT M 4012 BD	E FIT M 5012 BD
Anschlussspannung (Vac/Hz)	230/50				
Stromaufnahme (A)	0,55	0,75	1,10		
Leistung (W)	120	170	250	245	250
Leistungsauf. im Standby-Mod. (W)	<0,5				
Drehmoment (Nm)	8	15	30	40	50
Drehzahl (U/Min)	17	17		12	
Angehobenes Gewicht* (kg)	15	28	56	75	95
Umdrehungen vor Stopp	92	92			
Betriebszeit (min)	4				
Länge (L) (mm)	426		486		
Motorgewicht (kg)	2,15	2,45	2,65		
Abmessungen der Verpackung (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530		

Schutzart IP44.
*Berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.

NETZKABEL

Kabellänge 2,5 m, 3-adrig



PHASE
NEUTRALLEITER
ERDUNG

ABMESSUNGEN

